

Kaise Jordfelströmtång – från Marelco



- Automatisk avstängning,
- lågpasfilter (50/60 Hz, 40Hz–400Hz)
- Data Hold
- Komparator

Kaise Jordfelströmtång

För service på anläggningar där jordfelsströmmar löser ut jordfelsbrytare eller innan jordfelsbrytare skall installeras. Även för normal växelströmsmätning upp till 100A. Med LPF filtret selekterar bort frekvenser över 150Hz. Detta ger indikation på om störningar i form av t.ex. övertoner finns. Med komparator kan man ställa in gränsvärden så att instrumentet varnar när dessa överskrids. Kaise 7820 varnar med vibrationer och ljud vilket är en fördel om man arbetar i bullrig miljö.

Standard	EN61010-1, KAT III, 300V
Teckenfönster	LCD max 4050 siffror
Tångöppning	30mm
Områdesval	Automatiskt
Mätfrekvens	2ggr/s
Användningstemp.	0 till +40°C, <80% RH
Förvaringstemp	-20 till +60°C, <70% RH
Batterier	2 st 1,5V AAA, LR6
Komparator	1 till 99mA
Mått (mm), Vikt	168x58x27, 170g

Levereras med:

Testkablar, batterier, väska och svensk bruksanvisning

Funktion	Mätområde	Bästa noggrannhet
mA (AC)	0,01–40,00mA	±1,0%+5siffror
	0,1–400,0mA	±1,0%+5siffror
A (AC)	0,01–40,00A	±2,0%+5siffror
	0,1–100,0A	±4,0%+5siffror
V (AC)	0,1–400,0V	±1,5%+2siffror
	600V	±1,5%+2siffror

Enummer	4204565
Typnummer	42.7820

A COMPANY IN THE KAMIC GROUP

Vinga Ljus AB
Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda
Växel 031-67 43 00, fax 031-27 70 98
www.marelco.se

