

TESTIFIER – LAN-kabeltestare från Marelco



För installation, felsökning, och underhåll på tele-, nätverk- eller coaxialkabel.

- Vid fel visas, kortslutning, avbrott, felkoppling, omväxlade par och delade par i wiremap format
- Identifierar upp till 20 kabeländar
- Integrerade uttag för tele-, data och coax
- Integrerad tongenerator
- Hittar och fixerar position på gömda eller synliga kablar
- Automatisk avstängning i alla lägen

TESTIFIER – LAN-kabeltestare

Denna LAN-kabeltestare erbjuder kabeltest och tonsändare i en och samma enhet. Med endast en knapp för varje test av nätverkskabel, telekabel eller coaxialkabel samt en knapp för tonsändare blir det enkelt att använda. Huvudenheten har inbyggda RJ11 och RJ45 uttag för test av 6 pins och 8 pins STP och UTP samt F-kontakt för provning av coax. En integrerad mottagare med RJ11 och RJ45 jack och F-kontakt för coax som sitter i Testifier kan enkelt lösgöras och sättas på ena kabeländan vid test. Testifier visar "PASS" samt parförhållandet (wiremap) för korrekt trådbundet T568A/B och 6-pin Telco-kabel. Tonegeneratorn skickar någon av fyra valbara toner på alla stift eller i olika parkombinationer.

Specifikationer

Batteriets livslängd

Tid anges för kontinuerlig användning med nytt batteri.

I ett av följande funktioner (typiskt, 9 V alkaliskt, ej inkluderat)

- Viloläge 2.5 år
- Kabeltest 150 tim
- Tongenerator 250 tim

Kabel typer

Skärmd och oskärmd TP och coax

Minsta kabellängd för test av splittade par 1m (3 ft)

Coaxialkabel 100 Ω maximal DC resistans i centrumledaren plus skärm

Miljö

Arbetstemperatur 0 till 50° C (32 till 122° F)

Förvaringstemp. -10 till 60° C (14 till 140° F)

Fuktighet 10% till 90%, icke kondenserande

Dimensioner

Längd 13.2 cm (5.2 in)

Bredd 7.3 cm (2.9 in)

Höjd 4.1 cm (1.6 in)

Vikt (med batteri & mottagare) 242g (8.5 oz)

Levereras med:

Testifier med integrerad mottagare

30 cm testkabel RJ45 till 2 x krokodilklämmor,

19 cm testkabel RJ12 till RJ12 för felfri anslutning till RJ11 eller RJ45 uttag

Tillbehör

30 cm RJ45 till krokodilklämmor TP40

61 cm RJ45 till 8 krokodilklämmor TP68

19 cm RJ12 till RJ12 för felfri anslutning till RJ11 el. RJ45 uttag TP20

61 cm Kabel F push-on anslutning till krokodilklämma LB32

Set med 7 (2–8) kabeltestmottagare TP608

Set med 20 coax, RJ45, RJ11 endast ID-mottagare KP420

Set med 10 (1–10) coax bara ID-mottagare TP310

Set med 20 (1–20) coax bara ID-mottagare TP311

Set med 20 (1–20) RJ45 bara ID-mottagare TP312

Set med 20 (1–20) RJ11 bara ID-mottagare TP314

Set med 20 (1–20) två-ledare bara ID-mottagare TP315

Beställningsinformation

E.nr: E4209637

Art:nr 42.6035

A COMPANY IN THE KAMIC GROUP

Vinga Ljus AB
Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda
Växel 031-67 43 00, fax 031-27 70 98
www.marelco.se


Belysning för alla miljöer