

Kabelsökare ELIT 2011 – från Marelco



Kabelsökare för spårning av kabel eller rör i spänningssatta eller spänningslösa applikationer.

- Digitalt kodade sändare och mottagare.
- Sändare med justerbar sändningsnivå, signalkod mm.
- Flera sändare kan användas för perfekt resultat.
- Mottagare med signalkod, signalstyrka och spänningsökning
- Mottagare med ficklampa och belyst display

Kabelsökare ELIT 2011 – från Marelco

Ett mycket proffsigt set med sändare och sökare för kabelsökning i installationer med eller utan spänning. Med Elit 2011 sparar du tid. Golvvärmeslingor kan snabbt lokaliseras och felsökas. Avbrott eller kortslutning i kabeln kan spåras. Värmeledningsrör till element eller liknande är heller inga problem att hitta. Även lokalisering och bestämning av kabelförläggningar i hela installationer kan göras. Sändaren kan programmeras med sju olika koder, öka och minska signalstyrkan vilket ger ökad precision samt detektera och visa aktuell spänning. Mottagaren kan sättas i automatisk eller manuell sökning för ökad precision. Upp till sju sändare kan användas. Med två sändare ökar precisionen avsevärt vid bl.a kabelbrott. Utan sändare fungerar mottagaren som spänningsdetektor.

Specifikationer Sändare:

Utsignal	125kHz
Spänningsdetektion	12-400V AC/DC
Frekvensområde	0-60Hz
ID-nummer	1 - 7 ställbart.
Säkring	F0,5A 500V, 6,3x32mm
Automatiskt av	Efter ca 1 timme
Arbetstemperatur	0 till +40°C, max 80% RH
Lagringstemperatur	-20 till +60°C max 80%RH
Föroreningsgrad	2
Överspänningskat.	KAT III 300V
Strömförsörjning	1st 9V batteri NEDA 1604
Mått	130x69x32 mm
Vikt	130g

Specifikationer Sökare:

Sökdjup	Beror på medium
Kabelsökning	ca 2,0m 1-ledar koppling ca 0,5m 2-ledar koppling
Spänningsdetektering	ca 0,4m 2-ledar koppling
Automatiskt av	Efter ca 5 minuter
Arbetstemperatur	0 till +40°C, max 80% RH
Lagringstemperatur	-20 till +60°C max 80%RH
Höjd över havet	upp till 2000m
Föroreningsgrad	2
Överspänningskat	KAT III 300V
Strömförsörjning	1st 9V batteri NEDA 1604
Mått	196x61x37 mm
Vikt	180g

Levereras med: Metallbeslagen väska, anslutningskablar, krokodilklämmor, mätspetsar, svensk bruksanvisning och batterier.

Beställningsinfo

E-nummer E4209631
Typnummer 42.2011

Extra sändare

E4209632
42.2111



se www.marelco.se

A COMPANY IN THE KAMIC GROUP

Vinga Ljus AB
Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda
Växel 031-67 43 00, fax 031-27 70 98
www.marelco.se

vinga
Belysning för alla miljöer