

# Kabelsökare TurboTone – från Marelco



Nytt  
Nytt  
Nytt

## För kabelsökning samt test och underhåll på teleinstallationer mm.

- Tonsändare med 700% kraftigare signal än standardutförande
- Obalanserad ton ger extra längd på oskärmade kablar
- Konstant signalamplitud garanterar minimal signalförlust vid svagt batteri
- Ton kan alltid sändas, oavsett testfunktion – telefonset utan display kan fånga upp signalen.
- Modularkontakt för anslutning i uttag och krokodilklämmor för anslutning på kabeländar.
- Automatisk avstängning sparar batteri
- Kontinuitetskontroll

# Kabelsökare TurboTone – från Marelco

Denna högeffektiva sändarenhet med sökare är ett mycket bra hjälpmedel för service och felsökning på tele- och signalkabel. Tongeneratoren sänder en signal upp till 3 mil och signalen kan även "höras" genom väggar. Multipla signaler gör det extra lätt att spåra. Fyra olika toninställningar med normal och halv plus, normal och halv turbo. Med obalanserad halv amplitud fås starkare signal i Twisted pair datakabel. Dessutom kan tre olika toner väljas på frontpanelen. Ett utmärkt serviceinstrument för felsökning och identifiering av kabel.

## Tonsändaren:

1st svart och en röd anslutningsladd med krokodilklämna. 1st 4 pins modularanslutning. Funktionsomkopplare för tonfrekvens, kontinuitet, status. Lägesomkopplare för tonstyrka och frekvens

## Specifikationer

### Batteriets livslängd

Tid anges för kontinuerlig användning med nytt batteri. I ett av följande funktioner (typiskt, 9 V 540 mAh alkaliskt, ej inkluderat)  
– Tonsändare 120h

### Tonfrekvenser ( $\pm 1\%$ )

– Dubbel 1,165 och 874 Hz  
– Single 999 Hz

### Toneffekt

Typiskt (upp till 600  $\Omega$ , nytt batteri på 5.0V)

– LO 1.7 dBm  
– HI 7.6 dBm  
– Turbo LO 10.8 dBm  
– Turbo HI 16.6 dBm

### Skydd mot inspänning

Status

– DC 60V, kontinuerligt  
– AC 300V topp, 2 s

### Kontinuitet (upp till 600 $\Omega$ )

– DC 52 V  
– Tone 250 DC eller topp AC V

### Dimensioner

Längd 11,4 cm  
Bredd 4,4 cm  
Höjd 3,3cm  
Vikt (med batteri) 42g

## Sökaren

Högekänslig sökare utan krav på metallisk kontakt för att detektera signalen. Den kan användas till alla typer av analoga tonsändare. Utrustad med knapp för PÅ, volymkontroll och varning för lågt batteri. Headset eller hörlurar för vanlig telefon kan användas. Automatisk avstängning.

## Beställningsinformation

### Levereras med:

Turbo-Tone High-Power Tongenerator Kit med vinklade testspetsar och Tonsökare™ Probe KP104  
RJ12 till RJ12 kabel för felfrianslutning till RJ11 eller RJ45 uttag (TP20), Tone Tracer Probe (TT100), rund och platt spets, handrem och väska.

### Tillbehör

19cm RJ12 - RJ12 för felfri ansl. till RJ11 el. RJ45 uttag TP20  
61cm RJ11 till alligator klämna TG10  
61cm RJ11 till piska med vinklade testspetsar TG20

### Artikelnummer

E.nr: E4209640

Art:nr 42.1804



A COMPANY IN THE KAMIC GROUP

Vinga Ljus AB  
Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda  
Växel 031-67 43 00, fax 031-27 70 98  
www.marelco.se

**vinga**  
Belysning för alla miljöer